

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

Aplicable a unitats de ventilació no residencials (NRVU)

En base al Reglament UE n° 1253/2014 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Model	f) Eficiència tèrmica del recuperador (%)	j) Velocitat frontal a cabal de disseny	n) Eficiència estàtica del ventilador segons EU 327/2011	q) Alarma visual de filtres
c) Tipologia	g) Cabal nominal	k) Pressió nominal externa	o1) Índex de fuites internes màximes	r) LWA irradiat
d) Tipologia accionament	h) Potència d'entrada elèctrica efectiva	l) Pèrdua càrrega interna ventiladors	o2) Índex de fuites externes màximes	
e) Tipologia recuperador	i) SFPint	m) Pèrdua càrrega interna components addicionals	p) Rendiment energètic dels filtres	

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m³/s	kW	W/m³/s	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
SV/FILTER-125 G4+F6	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.047	0.111	230	4.70	300	32		53.6	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	41	2018
SV/FILTER-150 G4+F6	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.074	0.156	230	3.70	372	46		60.4	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	52	2018
SV/FILTER-200 G4+F6	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.110	0.093	230	3.67	130	49		59.1	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	56	2018
SV/FILTER-250 G4+F6	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.122	0.189	230	2.44	345	60		60.4	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	60	2018
SV/FILTER-315 G4+F6	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.282	0.122	230	3.53	70	79		64.7	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	62	2018
SV/FILTER-350 G4+F6	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.400	0.202	230	4.00	126	106		64.7	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	65	2018
SV/FILTER-400 G4+F6	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.449	0.398	230	3.45	257	90		68.5	2.5		G4: G; F6: F	Veure manual	67	2018
SV/FILTER-125 F6+F8	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.052	0.114	230	5.20	280	33		53.6	2.2		F6: F; F8: A	Veure manual	41	2018
SV/FILTER-150 F6+F8	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.082	0.161	230	4.10	345	46		60.4	2.2		F6: F; F8: A	Veure manual	52	2018
SV/FILTER-200 F6+F8	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.122	0.095	230	4.07	117	49		59.1	2.2		F6: F; F8: A	Veure manual	56	2018
SV/FILTER-250 F6+F8	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.134	0.192	230	2.68	312	59		60.4	2.2		F6: F; F8: A	Veure manual	60	2018
SV/FILTER-315 F6+F8	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.305	0.124	230	3.81	58	76		64.7	2.2		F6: F; F8: A	Veure manual	62	2018
SV/FILTER-350 F6+F8	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.436	0.204	230	4.36	106	102		64.7	2.2		F6: F; F8: A	Veure manual	65	2018
SV/FILTER-400 F6+F8	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.489	0.405	230	3.76	227	87		68.5	2.2		F6: F; F8: A	Veure manual	67	2018
SV/FILTER-125 F7+F9	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.049	0.113	230	4.90	291	33		53.6	2.1		F7: A; F9: A	Veure manual	41	2018
SV/FILTER-150 F7+F9	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.078	0.158	230	3.90	359	46		60.4	2.1		F7: A; F9: A	Veure manual	52	2018
SV/FILTER-200 F7+F9	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.115	0.094	230	3.83	124	49		59.1	2.1		F7: A; F9: A	Veure manual	56	2018
SV/FILTER-250 F7+F9	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.127	0.190	230	2.54	329	60		60.4	2.1		F7: A; F9: A	Veure manual	60	2018
SV/FILTER-315 F7+F9	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.293	0.123	230	3.66	64	77		64.7	2.1		F7: A; F9: A	Veure manual	62	2018
SV/FILTER-350 F7+F9	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.417	0.203	230	4.17	116	104		64.7	2.1		F7: A; F9: A	Veure manual	65	2018
SV/FILTER-400 F7+F9	NRVU / UVU	Velocitat variable	Cap		0.468	0.402	230	3.60	242	89		68.5	2.1		F7: A; F9: A	Veure manual	67	2018